



## Vlastnosti

- 18 plně proporciónálních kanálů
- Technologie Spektrum DSMX 2,4 GHz
- Hlasové upozornění
- Funkce Bezdrátový trenér
- Software Spektrum AirWare pro letadla, vrtulníky a větroně
- Volitelné módy uživatelem (1-4)
- 5 nabídek jazyků: EN, DE, FR, IT a ES
- Uživatelem definované možnosti zvuku
- Unikátní design s integrovaným ramenním popruhem
- Rozkládací pryžová anténa
- 250 modelů v interní paměti
- Kompatibilní se soubory modelů z vysílačů DX6, DX9 a DX18
- Rozšiřitelná paměť modelů pomocí SD karty
- Aktualizace na stránkách Spektrum
- Velký podsvícený 192 x 96 LCD displej
- Technologie Rozšiřující modul XPlus
- 11 typů křidel letadla
- 6 typů ocasních ploch letadla
- 2 mixy Kachna s typem elevon křídla
- 6 typů desky cyklíky
- 5 režimů letu pro letadla a vrtulníky
- 5 typů křídla pro větroně
- 3 typy ocasních ploch pro větroň
- 2 konfigurace motorový větroň
- 10 letových režimů pro větroň
- Volně přiřaditelné kanály
- Přímý přístup k servo monitoru z hlavní obrazovky
- LiPo baterie a integrovaný nabíječ, zdouj je součástí balení
- Snadné použití programovacích nástrojů Letový režim
- Uživatelem definované názvy letových módů
- Prioritní přepínač Letového režimu
- Absolutní definice dráhy serva
- Vestavěný servo balancer
- 7-bodová křivka
- Vestavěný servo sekvencer s časovým zpožděním
- Předletová kontrola
- Telemetrie s Data Log
- 16 programovatelných Mixů
- 0,5% krok mixu
- Originální mixy
- 2 časovače
- Rozlišení 2048 bodů

## Nové funkce 2014

- Hlasové funkce
- Bezdrátový Učitel-žák
- 250 Modelů v paměti
- 6 typů klapek křídla
- Krok mixu 0,5%
- Originální mixy
- Přímý přístup k servo monitoru z hlavní obrazovky

## Technické údaje

<b>Hmotnost</b>	1160 g včetně baterie
<b>Rozměry</b>	210 x 250 x 70 mm
<b>Kanály</b>	18 (18 s modulem XPlus)
<b>Frekvence</b>	2.4 GHz
<b>Protokol</b>	DSMX (EN 328 kompatibilní)
<b>Paměť</b>	250 modelů
<b>Módy</b>	1,2,3,4 (nastavitelné uživatelem)
<b>Modulace</b>	DSMX
<b>Rozlišení</b>	2048 bodů (11 bitů)
<b>Baterie</b>	LiPol 2500 mAh



### Volitelné přepínače a páky ovladačů

Pokud potřebujete mít přepínač na páce křížového ovladače, můžete použít Spektrum - DX10t páku vysílače 54mm s 3-polohovým přepínačem, kterému můžete přiřadit libovolnou funkci včetně trimu.

### Potřebujete 18 kanálů?

Stačí k tomu přijímač Spektrum XPlus a rozšiřující modul XPlus. Po nastavení software ve vysílači spárujete přijímač XPlus a připojíte k němu rozšiřující modul XPlus. V menu vysílače si ke všem kanálům, které chcete ovládat, přiřadíte potřebné ovladače.

