



SMART 
TECHNOLOGY
ALL SYSTEMS GO.



Vlastnosti

- 6-ti kanálový přijímač pro auta a lodě s modulací Spektrum DSM2/DSMR
- Technologie Spektrum Smart - z regulátoru načte telemetrická data
- Volné kanály lze využít pro světla, řazení rychlostí, uzávěrek apod.
- Systém AVC, veškerá nastavení se provádí pomocí vysílače, AVC
- Elektronika přijímače je překryta speciálním ochranným lakem, který zamezí přístup vlhkosti či nečistot k elektronickým součástem
- Použit 32-bitový mikrokontrolér s jádrem ARM Cortex M4
- Možnost aktualizace firmware pomocí kabelu SPMA3065
- Kompatibilní s volantovými vysílači s modulací Spektrum DSM2 a DSMR
- Anténa je zapojena do standardního koaxiálního konektoru, při výměně stačí pouze zapojit konektor antény
- Díky vysílacímu výkonu 100 mW EIRP je zajištěn skvělý dosah telemetrie
- Délka antény 228mm

Technické údaje

Použití	Auta, lodě
Pásmo	2,4 GHz
Modulace	Spektrum DSM2 a DSMR
Počet kanálů	6
Napájecí napětí	3,5 - 9,6V
Proudový odběr	20 mA
Délka	42,4 mm
Šířka	23,9 mm
Výška	15,1 mm
Délka antény	228 mm
Hmotnost	10 g
Dosah	Plný
Telemetrie	Ano
Stabilizace	AVC
Výstup SRXL	Ano (SRXL2)

6-kanálový RC přijímač **Spektrum SR6110AT** s modulací DSM2/DSMR pro RC modely aut. Má vynikající dosah a odezvu, zejména v místech, kde je více systémů pracujících v pásmu 2,4 GHz. Přijímač je vybaven patentovaným systémem Spektrum AVC (Active Vehicle Control) a plným dosahem telemetrie (přijímač využívá maximální povolený vysílací výkon 100 mW EIRP). Stabilizační systém AVC snímá směr vašeho automobilu a provádí vhodné korekce k udržení požadovaného směru. RC přijímač Spektrum SR6110AT podporuje technologii Spektrum Smart - komunikuje s elektronickými regulátory Spektrum Smart FIRMA a přenáší telemetrii bez senzorů. Pro montáž do lodí má dlouhou anténu 228mm, která umožňuje vyvést anténu nad hladinu. Plošný spoj má ochranný lak proti vlhkosti „Realkote“.

Přijímač podporuje regulátory Spektrum Smart. Načte telemetrické údaje z regulátoru a odešle je do vysílače. Přijímač je samozřejmě kompatibilní s konvenčními regulátory. Pokud přijímač na 2. kanálu nedetekuje Smart regulátor, objeví se na výstupu standardní PWM signál.

