

# 2-IN-1 SERVO / RECEIVER SYSTEM

◆ INNOVATIVE DESIGN ◆ SAVES WEIGHT AND SPACE ◆ LESS CHASSIS CLUTTER



## Popis

Servo S6240RX Car Digital High Speed s integrovaným 2-kanálovým přijímačem Spektrum DSMR! Servo má konektory pro připojení baterie a druhého serva nebo pouze regulátoru. Úspora místa a jednoduché zapojení. Servo 15kg.cm@ 6V. Hmotnost 56g, kovové převody.

- Kompaktní rozměry
- Protokol DSMR
- Úspora hmotnosti
- Silné 15 kg.cm/6V digitální servo s kovovými převody
- Rychlost 0.08 s/60° při 6V
- Integrovaný 2 kanálový přijímač Spektrum DSMR
- Jednoduchá instalace
- Aktivace Failsafe po spárování

## Technické údaje

<b>Použití</b>	Auta
<b>Pásmo</b>	2,4 GHz
<b>Modulace</b>	DSMR
<b>Přijímač</b>	Spektrum DSMR 2 kanálový
<b>Napájecí napětí</b>	4,9 - 6V
<b>Rozměry</b>	41 x 20.9 x 31.6 mm
<b>Hmotnost</b>	56 g
<b>Moment serva</b>	15kg-cm) @ 6V
<b>Převody</b>	Kovové

**Je potřeba použít Spektrum DSMR vysílač s rámcovou rychlostí 5.5ms.**

**SS6240RX** šetří hmotnost a místo, protože kombinuje digitální High-speed metal servo s 2-kanálovým DSMR přijímačem do jednoho celku. S rozměry 41x20,9x31,6mm a nízkou hmotností umožní závodníkům dále ušetřit na hmotnosti auta. Netradiční řešení přijímače Spektrum DSMR je originálním řešením úsporné zástavby RC soupravy do modelů aut 1:10 1:10 buggy, truggy, protože zcela chybí krabička přijímače a další kabely. Má konektory pro připojení druhého serva nebo regulátoru a druhý konektor pro připojení napájecí baterie v případě, že se použije pouze druhé servo a baterie. Konektor slouží zároveň jako párovací. Z krabičky je vyvedena krátká anténa přijímače.